

■ CUADROS ELECTRICOS PARA BOMBAS SUMERGIBLES DE POZO

■ Tensiones:

230 V monofásico (hasta 2 CV), 400 V trifásico (hasta 5,5 CV)

■ Características generales:

Armario	Cajas de material plástico IP-54
Selector de marcha	Selector de 3 posiciones MAN. - 0 - AUT.
Protecciones	Magnetotérmico y relé térmico
Accionamiento	Contactador para arranque directo
Indicadores	Piloto verde de bomba en marcha Piloto rojo de disparo por sobrecarga
Control de nivel	Relé de control de sondas de pozo
Sondas	Incorpora 3 sondas colgantes



■ Funcionamiento:

Equipos destinados al control de bombas sumergidas monofásicas hasta 3 cv, trifásicas y voltajes especiales (50-60 Hz). Incorpora un selector de tres posiciones MAN - PARO - AUTOMÁTICO. En posición manual el funcionamiento es continuado y la bomba solo está protegida de sobrecargas, en automático la orden de marcha puede ser exterior (prestatato) o por el controlador de nivel.

NO PUEDE REALIZARSE NINGUNA MODIFICACION EN ESTOS CUADROS